

Beste klant!

Van harte gefeliciteerd met uw aankoop van deze emporia mobiele telefoon! U hebt een goede keuze gemaakt.

Leveringsomvang: mobiele telefoon, lader, batterij, gebruiksaanwijzing, , tafellader.

1 BEDIENING



Luidspreker

Display (= scherm)

Pijltoetsen

- Aan stand-by:
 - ▲: Favorieten (pre-set: alarminstellingen)
 - ▼: Voer telefooncontactlijst in
- In menu en telefoonboek: scrollen

Toets opnemen/OK/oproeplijst

- Bellen: voer het nummer in en  druk op
- Inkomende oproep beantwoorden:  druk op
- In menu: keuze bevestigen
- Aan stand-by: oproeplijst invoeren (gebeld, ontvangen, gemist)

M1, M2, M3 - Snelkeuzeknoppen

- lang indrukken of kort indrukken + OK voor het bellen naar uw 3 favoriete nummers

- Toets

- In stand-by:
 - Druk tweemaal: + (voor internationale prefix, vb. +44 voor UK)
 - Voor SMS: speciale tekens: (, . ' ' ? ; : ! " ' @ _ ~ & + - () < > { } [] % = / \ # * \$ % ...)

- Toets

- Druk en houd ingedrukt om met de voicemail verbonden te worden (= antwoordapparaat)
- Voor SMS: spatie

- Toets

- SMS: overschakelen tussen hoofd- en kleine letters & cijfers
- Stille modus activeren/deactiveren

Tafellader



16 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

-  Schakel de mobiele telefoon uit in **ziekenhuizen** of in de buurt van medische apparaten. Er moet een minimumafstand tussen pacemakers en ingeschakelde telefoons worden geobserveerd.
-  Rijd niet met een **voertuig** terwijl u een mobiele telefoon in de hand houdt. Respecteer de verkeersregels en de wetten van het land waarin u zich bevindt.
-  De mobiele telefoon moet worden uitgeschakeld wanneer u zich in een **vliegtuig bevindt**.
-  De telefoon moet worden uitgeschakeld in de buurt van een **tankstation** of een andere plaats met explosieve materialen. Richt een **LED-zaklamp** nooit in de ogen van een mens of dier! (Beschermingsklasse 3)

SAR-waarde: Het maximumgewicht, vastgelegd door de EU, bedraagt 2.0 W/kg Dit model heeft een maximum van 0,758 W/kg.

17 VOORGESCHREVEN GEBRUIK

Deze mobiele telefoon is robuust en geschikt voor mobiel gebruik. Deze dient tegen vocht (regen, badkamer, ...) en stoten te worden beschermd. Stel niet aan rechtstreeks zonlicht bloot. Een ander gebruik dan het hierboven beschreven gebruikt leidt tot schade aan het product en kan bovendien leiden tot gevaren, zoals elektrische schok, brand, enzovoort. Het gehele product mag niet worden gewijzigd en de behuizing mag niet worden geopend. De stroomadapter is ontworpen voor gebruik in contactdozen voor huishoudelijk gebruik die verbonden zijn met een elektriciteitsnet met een spanning van 230 volt / 50 Hz (10/16A).

18 TECHNISCHE GEGEVENS

Dual band GSM 900/1800MHz
afmetingen: 105 x 52 x 18
gewicht: 110 g
Batterij: Li-Ion 3.7V / 1000mAh
stand-by: 320 u
spreektijd: 240 min
Garantie: 24 maanden (batterij: 6 maanden)


Einde/Terug/Wissen/Menu/ aan/uit-toets

- In stand-by: menu openen
- In menu: een stap terugkeren
- Getallen of tekst schrijven: wissen
- Tijdens een gesprek: beëindigen
- Aan/ uit: Gedurende 2 sec. indrukken

Volume instellen



Volume telefoon instellen

-  inkomende oproep: beltoon uitschakelen

Zaklamp

Cameratoets

- Aan/uit-knop
- een photo nemen



emporia**CLICK**




PartNo: 36232-NED_DUTCH_V02_V1.0.GW.201201

emporia Service Center, Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria, www.emporia.at



Camera

LED-lampjes:

-  Enveloppe: nieuw bericht
-  Telefoon: gemiste oproep
-  Batterij:
 - knippert: lage batterij, opladen

Noodknop

Batterijdeksel



